

# HL • LUX CRUX 180

## HL-LED1352BE

### Especificaciones Técnicas

- Voltaje de operación: de 110 a 240V - 50/60Hz
- Consumo de potencia: 80W

### LED

- Potencia de LED: 12 x 1/2W + 1 x 70W
- Ángulo de dispersión de la luz: 3°
- Mezcla de color: RGBW
- Vida promedio: 50,000 Hr

### Modo de operación

- DMX512 - 16/21 canales
- Macros de color
- Strobe: Velocidad variable 1 - 16 flashes/s
- Dimmer: 0 - 100%
- Modo automático
- Maestro/esclavo

Pan 540° y tilt 270°

Dimensiones: 16.00 x 15.00 x 23.00cm

Peso: 3.00 Kg



CABEZA MÓVIL DE LEDS



Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480  
info@showco.com.mx • www.showco.com.mx

